## **Gewicht und Abmessungen**

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	42 x 80 x 49 cm
Gewicht	95 kg

#### Münzen

Akzeptiert, prüft und gibt Münzen aus	Andoro	EURO: von 1cent bis 2€
Erkennung und Zurückweisung falschei		Währungen: konsultieren
Hopper für das schnelle Laden von Gel	dmünzen	<b>✓</b>
Recyclingkapazität der Geldmünzen		1.500
Prüfgeschwindikeit der Geldmünzen		4 münzen/s
Münzspender Geschwindikeit		12 münzen/s
Coins stacker capacity		1.500

### Geldscheine

Akzeptiert, prüft und gibt Geldscheine aus Andere	EURO: von 5€ bis 500€ Währungen: konsultieren
Erkennung und zurückweisung falsche Geldsche	einen 🗸
Prüfgeschwindigkeit der Geldscheine	2 s/note
Ausgabe von Geldscheinen	In Bündel bis zu 20 Rechnungen
Recyclermenge	3 Frei von Konfessionen
Recyclerkapazität für Geldscheine	100 pro Recycler
Staplerkapazität für Geldscheine	1.000

## **Funktionen**

Intelligentes Stufenmanagement	
Automatische Finanzenberechnung	<b>/</b>
Eigendiagnose System	<b>/</b>
Konnektivität mit CashDro Controller für die zentrale Verwaltung von Bargeld in Echtzeit	<b>✓</b>
Arbeitet mit einem oder mehreren Kassensystemen, Tablets oder Smartphones	
Verknüpfen mit jeder Software und Plattform (Windows, iOS, Android, Linux))	<b>/</b>

### Sicherheit

Verankerung zum Zählsystem	<b>✓</b>
Anti-Hebelsystem	<b>/</b>
Elektronisches Sicherheitsschloss mit Zeitverzögerung	Wahlweise
Dicke des Stahlblechs	4 mm
Schloss für Banknotenkassette	Wahlweise
Schloss zum Schutz der Auszahlungskassette	<b>/</b>
Schloss zur Münzausgabe	Wahlweise
Münzen und Geldscheine Entfernungssperre	Wahlweise

# Spezifikationen

Spannungsbereich	110-240V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Verbrauch	150 W
Temperatur	5° C - 45° C

## **Prozessor und Kommunikation**

Interner Mini Computer	J1900 2GB RAM 24GB SSD
7"Touchscreen	<b>✓</b>
Verbindung	Ethernet

### Zubehör

Schloss zur Münzausgabe
Münzen und Geldscheine Entfernungssperre
Elektronisches Schloss mit zeitverzögertem Öffnungssystem

## Verbrauchsmaterialien

Geldscheinkassette mit 1000 Banknoten
Münzkassette mit 1500 Münzen
Reinigungskarten



